



ハイパワー可能ダウンライト

ジャン
Jan

PRIMESTAR JAN



40W / 3,520 lm達成!



ハイパワー可能ダウンライト

ジャン Jan

PRIMESTAR JAN



ダウンライト LED『JAN』シリーズは、省エネ・高光束・長寿命を実現したエコ LED ダウンライトです。消費電力も少なく、長寿命のため維持管理の手間も大幅低減できます。

オプションで調光、人感センサー、照度センサーなどのシステム対応可能。12W、15W、18W、24W、30W、38W、40W 計7種類のラインナップをご用意。



スペック表

| 型番号 | 種類 | サイズ | 重量 | 消費電力 (SMPS 含む) |
|---------------------|------------|---------------------|--------|----------------|
| PRIMESTAR JAN 12W | ダウンライト LED | Φ180.2 * 94.8 (H)mm | 570g | 12W |
| PRIMESTAR JAN 15W | ダウンライト LED | Φ180.2 * 94.8 (H)mm | 570g | 15W |
| PRIMESTAR JAN 18W | ダウンライト LED | Φ180.2 * 94.8 (H)mm | 570g | 18W |
| PRIMESTAR JAN 24W | ダウンライト LED | Φ220.2 X.141(H)mm | 1,400g | 24W |
| PRIMESTAR JAN 30W | ダウンライト LED | Φ220.2 X.141(H)mm | 1,400g | 30W |
| PRIMESTAR JAN 38W | ダウンライト LED | Φ220.2 X.141(H)mm | 1,400g | 38W |
| PRIMESTAR JAN 40W-1 | ダウンライト LED | Φ220 X.141(H) mm | 1,200g | 40W |
| PRIMESTAR JAN 40W-2 | ダウンライト LED | Φ220 X.141(H) mm | 1,400g | 40W |

| 型番号 | 入力電圧 | 力率 | Efficiency (lm/W) | 全光束 |
|---------------------|-------------------------|-------|-------------------|----------|
| PRIMESTAR JAN 12W | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 91 lm/W | 1,092 lm |
| PRIMESTAR JAN 15W | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 93 lm/W | 1,395 lm |
| PRIMESTAR JAN 18W | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 93 lm/W | 1,670 lm |
| PRIMESTAR JAN 24W | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 88 lm/W | 2,112 lm |
| PRIMESTAR JAN 30W | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 88 lm/W | 2,640 lm |
| PRIMESTAR JAN 38W | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 88 lm/W | 3,344 lm |
| PRIMESTAR JAN 40W-1 | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 88 lm/W | 3,520 lm |
| PRIMESTAR JAN 40W-2 | 100V ~ 240V (50 / 60Hz) | 90%以上 | 86 lm/W | 3,400 lm |

| 型番号 | ビーム角度 | 色温度 | 演色性 | 動作保証温度 |
|---------------------|-------|--------|-------|----------|
| PRIMESTAR JAN 12W | 115° | 5,700K | Ra 77 | -20℃~50℃ |
| PRIMESTAR JAN 15W | 115° | 5,500K | Ra 75 | -20℃~50℃ |
| PRIMESTAR JAN 18W | 115° | 5,700K | Ra 85 | -20℃~50℃ |
| PRIMESTAR JAN 24W | 115° | 5,500K | Ra 77 | -20℃~50℃ |
| PRIMESTAR JAN 30W | 115° | 5,500K | Ra 77 | -20℃~50℃ |
| PRIMESTAR JAN 38W | 115° | 5,500K | Ra 77 | -20℃~50℃ |
| PRIMESTAR JAN 40W-1 | 115° | 5,500K | Ra 75 | -20℃~50℃ |
| PRIMESTAR JAN 40W-2 | 115° | 5,500K | Ra 75 | -20℃~50℃ |

プライム・スター株式会社

 ホームページ : <http://primestar.co.jp/> 電話 : 03-6869-6606

 FAX : 03-6869-6607 EMAIL : info@primestar.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂 5 丁目 5 番 9 号赤坂スバルビル 7F